



PUISSANCE

Avec 2000W il permet de fonctionner et recharger la plupart des outils électroportatifs.



CHARGE RAPIDE

Se recharge rapidement avec 3 modes disponibles : solaire, moteur et réseau 230V.



NOMADE

Muni d'une poignée télescopique et de roues pour un déplacement sans effort.



ECOFRIENDLY

0 émission de CO2 et aucune nuisance sonore.

CARACTERISTIQUES PRODUIT	COMB-E M160 496239
TECHNOLOGIE	LiFePo4
TYPE DE CELLULE	PRISMATIQUE
CAPACITE	160 Ah
BMS INTEGRE	OUI
TENSION NOMINALE	12,8V
AUTODECHARGE A VIDE	<15%/AN
COURANT DE DECHARGE MAXI EN CONTINU	2000W
COURANT DE DECHARGE MAXI EN PIC (3 Sec.)	4000W
COURANT DE CHARGE MAXI RECOMMANDE	80A
TEMPS DE CHARGE SUR AC-220V	8H
TEMPERATURE OPERATIONNELLE EN DECHARGE	-20°C / +60°C
TEMPERATURE OPERATIONNELLE EN CHARGE	0°C / +60°C
MODE DE COMMUNICATION	ECRAN LCD
REGULATEUR SOLAIRE MPPT	40A
Port d'entrée	1 entrée 220-240V, 50-60Hz à 20A 1 entrée solaire 12-24V type MPPT 40A jusqu'à 300W 1 entrée 12-15V à 20A
Port de sortie	1 sortie Pur Sinus 220V-240V, 50Hz-60Hz/ Total 2000W 2 prises USB 5V/3A Max (1 à 1A et 1 à 2A) 1 sortie 12V Anderson SB50/12V/33A Max. 1 sortie allume cigare/12V/10A 1 sortie port 6mm/12V/6A

CARACTERISTIQUES PRODUIT	COMB-E M160 496239
MISE EN PARALLELE	OUI
MONTAGE EN SERIE	NON
POSSIBILITE DE COUCHER LA BATTERIE	OUI
TYPE BOITAGE	PLASTIQUE
NOMBRE DE CYCLES	> à 3000 CYCLES*
DIMENSIONS EN MM PRODUIT (L x l x H)	530*420*330
POIDS NET	37KG
LIVRE AVEC	Câbles charge 220v, Cordon Allume-cigare, câbles charge solaire, roues, poignée valise transport
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	CE/MSDS/UN38.3 Compatible environnement R10
GARANTIE	2 ANS

DONNEES REFERENCEMENT & LOGISTIQUE	COMB-E M160 496239
CODE EAN	3663970001247
CODE DOUANIER	8504409090
ORIGINE FOURNISSEUR	CHINE
DIMENSIONS EN MM PRODUIT EMBALLE (L x l x H)	610 x 360 x 490
PACKAGING	BROWN CARTON
POIDS BRUT (KG)	41,5KG
QTE CARTON	1
QTE / MASTER CARTON / POIDS BRUT	NO MASTER CARTON
QTE PALETTE/POIDS BRUT	22 / 1005KG
QTE CT /20	250
QTE CT / 40 HC	550

LE PARTENAIRE IDEAL DE VOS LOISIRS !

Une capacité de 160Ah, un convertisseur avec inverter intégré (entrée et sortie directement en 220V), une recharge combinée de 80A le tout dans un format trolley : c'est le concept tout-en-un de la Station d'énergie nomade signé EZA !
Avec le COMB-E M160 rechargez ou alimentez presque tous les appareils domestiques du quotidien (glacière ou frigo, bouilloire, micro-ondes, plaque induction...) pour vivre pleinement vos loisirs sans installation compliquée !



AFFICHAGE ET ECRAN

Pour une utilisation maîtrisée, le COMB-EM est équipé d'un écran LCD qui affiche la capacité restante de la batterie ou la tension de la batterie. Vous pouvez activer le rétroéclairage de l'écran ou afficher la tension de la batterie sur l'écran LCD en appuyant sur la touche d'affichage.

SORTIE 12V

1 Port 6 mm 6A

SORTIE 12V

1 port SB ANDERSON 50 33A maximum

Les LEDS informent des différents états du COMB-EM pour guider l'utilisateur : marche, charge, prêt à l'emploi ou anomalie.

CHARGE RAPIDE

Avec 3 modes de charges disponibles, solaire, moteur et réseau électrique, et 4 entrées, le COMB-EM offre une vitesse de charge combinée très rapide de 80A.

Pour accéder à la version digitale, scannez ce QR Code.



Besoin d'un conseil ?

Contactez la Hotline EZA au +33 (0)4 68 44 16 24



Tous nos produits sont
Garantis 24 Mois



Le site internet
www.eza.fr